



POWER
OIII

INTRODUCCIÓN

Cuando el campo no puede detenerse, nace la energía que nunca falla.

El POWERONN es el generador inteligente diseñado específicamente para acompañar el ritmo exigente de los DJI Agras T100, T70P y T50, proporcionando una carga rápida, estable y segura en cada jornada agrícola. Su sistema de potencia avanzada garantiza un suministro continuo incluso en condiciones extremas, optimizando los ciclos de trabajo y permitiendo que cada dron vuelva al aire en minutos.

Con ingeniería robusta, protección térmica y eficiencia energética superior, el POWERONN no solo alimenta baterías: impulsa productividad, acelera operaciones y asegura que cada misión se complete sin interrupciones. Es la energía confiable que convierte cada hectárea en resultados

Estación de carga Inteligente Integrada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Generador

Voltaje Nominal	58.8 V
Corriente Máxima	160 (Programable)
Motor	Motor magnético de tierra rara
Panel de control	Panel De Display Inteligente
Enchufe	Conector DC
Dimensiones de perfil	830 X 600 X 700
Peso neto (KG)	135
Estructura	Estructura Abierta
Compatibilidad de cargador	T20P, T25, T25P, T50, T70P, T100

MOTOR

Combustible	Diesel
Tipo de motor	Tipo V de 4 tiempos/cámara de Turbulencia
Desplazamiento (ML)	794
Num. y diámetro de Cilindros (mm)	2-70x89
Potencia (Kw)	12
Velocidad nominal (r/min)	2000 - 3000
Tipo de Arranque	Eléctrico
Capacidad de tanque (L)	35(trabaja 11 horas continuas)
Capacidad para aceite (L)	3.5
Capacidad para agua (L)	3.5 (anticongelantes recomendados)



BENEFICIOS

Carga rápida y segura para drones de fumigación, siembra y monitoreo.

Operación a diesel: Más rendimiento y ahorro.

Diseño portátil y resistente para ambientes agrícolas exigentes.



ACCESORIOS



FILTROS

RECOMENDACIONES

Recomendaciones Técnicas de Uso

Utiliza el generador exclusivamente en exteriores o espacios abiertos para garantizar una correcta ventilación.

Asegura que el generador opere en una superficie nivelada y firme para evitar vibraciones y desgaste interno.

Conecta únicamente cargadores certificados para DJI Agras T100, T70P y T50 para evitar sobrecargas o picos de voltaje.

Permite un tiempo de calentamiento de 2-3 minutos antes de iniciar la carga para estabilizar el flujo eléctrico.

Seguridad Operacional

No manipules combustible con el motor caliente o en funcionamiento.

Evita el contacto directo con partes calientes del motor (escape, culata).

Usa siempre protección auditiva debido al nivel de ruido del equipo.



**Las baterías del T100 cargan en
13 minutos**